

PDL-260

دستگاه قرائت همزمان کنتور برق و آب



دستگاه PDL-260 جهت قرائت همزمان کنتورهای برق و آب طراحی شده است. دستگاه مذکور دارای سیستم قرائت اتوماتیک کنتورهای برق دیجیتالی از طریق پروب نوری است که بطور کامل از خطای انسانی جلوگیری می کند.

مزایای دستگاه

- قرائت اتوماتیک کنتورهای دیجیتالی با استفاده از پورت نوری
- کاهش خطای انسانی
- دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز
- امکان جستجوی خودکار مشترکین دارای کنتور دیجیتال
- کاهش مراجعات و قرائت همزمان کنتورهای برق و آب





PDL-260

دستگاه قرائت همزمان کنتور برق و آب

امکانات نرم افزاری

امکان قرائت تمامی کنتورهای هوشمند برق و آب منطبق با استاندارد IEC62056-21

امکان قرائت کنتورها به صورت اتوماتیک و از طریق پورت نوری

امکان قرائت تمامی پارامترهای کنتور

اعمال روش های کنترل ثبت داده (هایلو)

امکان انتخاب و ثبت مشاهدات و گزارشات در محل انشعاب

امکان مشاهده لیست پارامترهای قرائت شده برای هر کنتور

امکان ارتقا: برنامه یا تغییر کاربری دستگاه از طریق ارسال فایل

امکان تخلیه در نرم افزار مربوطه و ایجاد فایل تخلیه

امکان پارس فایل های تخلیه شده در نرم افزار و مشاهده پارامترهای مذکور

امکانات سخت افزاری

نمایشگر

فارسی و لاتین

با وضوح 240X160

ابعاد 46X66mm

درگاه های ارتباطی

پورت USB

پورت RS-232 دارای سرعت انتقال اطلاعات حداکثر ۱۱۵۲۰۰ bps

ظرفیت حافظه

۲ مگابایت از نوع FLASH MEMORY (قابلیت افزایش تا ۱۶ مگابایت)

ماندگاری اطلاعات موجود در دستگاه حتی در صورت قطع تغذیه آن تا ده سال

باتری

(Li-Ion) با ظرفیت ۳۰ ساعت کار مداوم

ابعاد

180x75x30mm

وزن

300gr

محدوده دمایی کارکرد

از -۱۰ تا +۵۵ سانتی گراد

ماژول

قابلیت اضافه نمودن ماژول GPS

لوازم و نرم افزار جانبی

پورت نوری (در صورت درخواست)

متعلقات دستگاه

کیف و جلد

آداپتور

کابل ارتباط سریال

کابل ارتباط USB

SAA-0256-9909-PB-00



شرکت سنجهش افزار آسیا
تهران، خیابان گاندی، خیابان شانزدهم، پلاک هشت
طبقه سوم
کد پستی: ۱۵۱۷۸۵۴۶۱۴
تلفن: ۸۸۷۹۹۹۱۴ و ۴۲۷۰۴ فکس: ۸۸۷۹۰۱۷۸



Sanjesh Afzar Asia Co. Ltd.