



دستگاه قرائت کنتور گاز

با قابلیت قرائت بارکد







3rd Floor, NO. 8, 16th St., Gandi St., Tehran, IRAN. Tel: (+98 21) 88799914 & 42704 - Fax: (+98 21) 88790178


PostalCode: 1517854614 www.saa.ir / info@saa.ir













امكانات

- 🔸 نمایشگر فارسی و لاتین با وضوح 240X160 نقطه و ابعاد 66mmX46mm
 - 🤚 نمایش همزمان کلیه اطلاعات مشترک بر روی یک صفحه
 - 🥏 دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز
 - 🧶 قابلیت ثبت اطلاعات کنتورهای خانگی و صنعتی
 - اعمال روشهای کنترل ثبت داده (هایلو)
 - باطری لیتیوم آیون با ظرفیت ه۳ ساعت کار مداوم
 - 🥚 ارتقاء برنامه یا تغییر کاربری دستگاه از طریق ارسال فایل
- 🧶 ذخیره سازی حداقل ه ه ه ۳ مشترک و حداکثر ه ه ه ۳ مشترک (طبق سفارش)
- 🧶 ماندگاری اطلاعات موجود در دستگاه حتی در صورت قطع تغذیه آن تا ده سال قابلیت اضافه نمودن ماژول قرائت از راه دور کنتور گاز

 - قابلیت اضافه نمودن ماژول GPS ارای پورت سریال RS232 و پورت Θ
 - 🥏 همراه با دو نسخه نرم افزار متفاوت پیشرفته و ساده
 - 🥚 قابلیت اضافه نمودن ماژول GSM و GPRS.
- دارای ماژول بارکد خوان لیزری.(با قابلیت قرائت بارکد با استانداردهای متنوع)
- 🧶 قابلیت جستجو در اطلاعات مشترین براساس بارکد.(جستجو براساس اشتراک،شماره تنه و...)

متعلقات دستگاه

- کیف و جلد
- كابل ارتباط سريال
 - کابل ارتباط USB

مشخصات عمومي

- محدوده دمایی : از 10- تا 55+
- ابعاد دستگاه : 18cm x 7.5cm x 3cm →
 - وزن دستگاه: 300 gr