

PDL-212

دستگاه قرائت کنتور برق



دستگاه PDL-212 جهت قرائت کنتور های برق دیجیتال طراحی شده است. دستگاه مذکور دارای امکان قرائت اتوماتیک از طریق پروپ نوری است که بطور کامل از خطای انسانی جلوگیری می کند. این دستگاه دارای بستر ارتباطی بلوتوث جهت برقراری ارتباط با پروپ نوری بلوتوث نیز می باشد.

مزایای دستگاه

- قرائت اتوماتیک کنتورهای دیجیتال با استفاده از پورت نوری
- اعمال روشهای کنترل ثبت داده (هایلو)
- قابلیت اضافه نمودن ماژول GPS
- دارای قابلیت ارتباط با پروپ نوری بلوتوث
- سازگار با نرم افزار مدیریت قرائت کنتور تحت شبکه
- نمایش همزمان کلیه اطلاعات مشترک بر روی یک صفحه





PDL-212

دستگاه قرانت کتور برق

مشخصات

نمایشگر	فارسی و لاتین
	با وضوح 240X160
	ابعاد 46mmX66mm
درگاههای ارتباطی	RS-232, USB, Bluetooth
ظرفیت ثبت اطلاعات	حداقل ۱۲۰۰ و حداکثر ۶۰۰۰ مشترک (طبق سفارش)
باتری	(Li-Ion) با ظرفیت ۳۰ ساعت کار مداوم
	۲۵ ساعت کار در صورت استفاده از GPS
ارتقاء برنامه	از طریق ارسال فایل
محدوده دمایی عملکرد	از -10 تا +55 سانتی گراد
ابعاد	18cm x 7.5cm x 3cm
وزن	300 gr


متعلقات دستگاه

کیف و جلد

آداپتور

کابل ارتباط سریال

کابل ارتباط USB



SAA-0212-0102-PB-02



شرکت سنجش افزار آسیا
تهران، خیابان گاندی، خیابان شانزدهم، پلاک هشت
طبقه سوم
کد پستی: ۱۵۱۷۸۵۴۶۱۴
تلفن: ۸۸۷۹۹۹۱۴ و ۴۲۷۰۴ فکس: ۸۸۷۹۰۱۷۸

